CAL09-4N

开路/短路/负载校准件

测试和测量应用

DC-9GHz

N(m),N(f)

概述:

CAL 系列校准件由开路/短路/负载/直通和力矩扳手组成，是矢量网络分析仪校准的最佳解决方案。产品具有优良的电性能指标、小巧的体积和重量、良好的人体工学设计，十分适合实验室、生产线和现场使用。

CAL 系列产品装在一个小盒内，方便保管和使用。

指标:

短路器	
相位偏差	1.25°@DC-9GHz

开路器	
相位偏差	2.0°@DC-4GHz 3.0°@4-9GHz

负载	
阻抗	50±0.5Ω
VSWR	1.016@DC-6GHz 1.036@6-9GHz
功率	0.5W

直通	
插入损耗	0.05dB@DC-4GHz 0.1dB@4-9GHz
VSWR	1.032@DC-4GHz 1.058@4-8GHz 1.083@8-9GHz

力矩扳手	
接口类型	N
标准力矩	1.0Nm
开口尺寸	20.0mm

通用指标	
接口类型	
CAL09-4NF	N(f)
CAL09-4NM	N(m)
CAL09-4N	N(m)和 N(f)
内导体	
CAL09-4NF	镀金硬铜
CAL09-4NM	镀金铜
外导体	镀铜锡锌的合金铜
介质	交联聚苯乙烯
壳体材料	铝
重量	约 50g,校准件部分

订货:

型号	描述
CAL09-4NF	校准件，开路/短路/负载/直通, DC-9GHz, N(f),含力矩扳手
CAL09-4NM	校准件，开路/短路/负载/直通, DC-9GHz, N(m),含力矩扳手
CAL09-4N	校准件，开路/短路/负载/直通, DC-9GHz, N(m)和 N(f),含力矩扳手

博讯通电子有限公司 电话: 0591-83789500/01/03 传真: 0591-87610630
网址: www.bxt-technologies.cn 电子信箱: sales@bxt-technologies.cn